

BLOCO AUTONOMO | AR 21 LED

DESCRIÇÃO GERAL:

- Fornece iluminação de emergência instantaneamente na falta de energia elétrica, repõe e mantém a carga da bateria interna quando a rede estiver normal.
- Equipamento de excelente acabamento, ideal para lojas, CPD's, residências, bancos, etc. onde a estética é fator decisivo.
- O modelo completo é fornecido com dois faróis de Led auto brilho e bateria acoplada selada.
- Equipamento prático, que só necessita de uma tomada para sua instalação.

AR 21 LED



FICHA TÉCNICA – AR 21 LED

Voltagem de entrada	110/220V
Frequência de consumo	60Hz
Consumo máximo de carga	10 Watts
Bateria tipo - selada	Voltagem – 12Vcc capacidade – 7.5Ah
Flutuação	13,8 Vcc
Gabinete	ABS, cor branca
Proteção	Desligamento automático quando em descarga atingir 10Vcc
Faróis	15 Watts
Iluminamento	1600 lumens
Autonomia	3h30
Dimensões em mm (CxLxA)	220x70x300
Outros modelos	São disponíveis outros modelos autônomos e centrais em voltagem de 12, 24 e 108 Vcc com potencias de até 5.000 Watts