

DESCRIÇÃO GERAL:

- Seu endereçamento é feito por fio, ou seja, para cada endereço é necessário um fio, isso não gera grandes dificuldades para sua instalação.
- O sistema convencional opera com Botoneiras tipo quebra vidro NF com ou sem supervisão e Detectores de Fumaça dos mais diversos tipos, que ao serem acionados comunicam a central.

CMA



FICHA TÉCNICA - CMA

Voltagem de entrada	110/220 V
Frequência de consumo	60Hz
Gabinete	Material de poliestireno Auto Impacto, Cor – Branca, Fixação – Buchas e parafusos
Carga de sirenes	16Ah Máx
Temporização	30 segundos
Dimensões em mm (CxLxA)	230x105x300
Proteção	Indicação de sobrecarga na placa do carregador / flutuador
Carregador de bateria automático	

BATERIAS

Modelo	Voltagem	Nº endereços	Nº baterias	Mod baterias
CMA 6/12B	12V	6	1	1-B 12/7Ah
CMA 6/24B	24V	6	2	2-B 12/5Ah

BATERIAS

Modelo	Voltagem	Nº endereços	Nº baterias	Mod baterias
CMA 12/12B	12V	12	1	1-B 12/7Ah
CMA 12/24B	24V	12	2	2-B 12/5Ah