




CMA 20 - Bat. Interna CENTRAIS MONITORADAS DE ALARME: 24V	INSTRUÇÕES GERAIS
<b><u>CERTIFICADO DE GARANTIA</u></b>	
Prezado Cliente, preencha e guarde este Certificado de Garantia, para apresenta-lo quando necessário.	
Nº de Série: _____ .	
Nota Fiscal: _____ Data Aquisição: _____ Revenda: _____	
<p>I. A Garantia inicia-se a partir da emissão da nota fiscal de venda e apresentação do Certificado de Garantia devidamente preenchido e a cópia da respectiva nota fiscal.</p> <p>II. Todos os produtos <b>WALMONOF</b> têm garantia a contra defeitos de fabricação pelo prazo de 90 (noventa) dias, conforme determina o código de Defesa do Consumidor, artigo 26, II, Lei 8078/90.</p> <p>III. A <b>Tusimon Industria Eletrônica Ltda.</b>, a fim de proporcionar a seus clientes maior comodidade prorroga o prazo de garantia legal por mais 9 (nove) meses.</p> <p>IV. O atendimento no período de garantia deverá ser prestado pela Assistência Técnica de fábrica. A modalidade da Garantia é Balcão, ou seja, o equipamento deve ser diretamente entregue e retirado na Assistência Técnica da Walmonof.</p> <p>V. A Garantia contempla a substituição ou reparo gratuito e a relativa mão de obra dos componentes, que comprovadamente apresentarem defeitos nas condições normais de funcionamento.</p> <p>VI. A garantia não se aplica a defeitos devido a quedas, uso de acessórios não originais, funcionamento em condições anormais de voltagem, temperatura, umidade e limpeza, instalação e utilização inadequadas ou em desacordo com esse manual de <u>Instruções Gerais</u>, que faz parte integrante do produto.</p> <p>VII. Os materiais de consumo e acessórios periféricos (Lâmpadas, luminárias, faróis, baterias, etc) não fazem parte da Garantia.</p> <p>VIII. A garantia em questão cessa definitiva e automaticamente se forem efetuadas quaisquer intervenções no produto por pessoas ou empresas não autorizadas pela <b>Tusimon Industria Eletrônica Ltda.</b></p> <p>IX. A Garantia gratuita será prestada da forma descrita neste Certificado. Visando Atender às necessidades de seus clientes, a <b>Tusimon Industria Eletrônica Ltda.</b> Está apta a oferecer outras modalidades de atendimento, cujas condições parte de um contrato assinado pelas partes.</p>	
Assistência Técnica: Rua Londrina, nº 57 , Vila Endres – Guarulhos / SP – Cep:07041-260	
(CMAB)	
<b>Qualquer dúvida - Consulte nosso Departamento Técnico.</b> <b>PABX: (11) 2421-0230</b> <b>Visite nosso site na Internet: <a href="http://www.walmonof.com.br">www.walmonof.com.br</a></b>	 <b>WALMONOF</b>

CMA 20 - Bat. Interna CENTRAIS MONITORADAS DE ALARME: 24V	INSTRUÇÕES GERAIS
<b><u>INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO</u></b>	
<p>1-<b>Escolha o Local:</b> O local escolhido para a Central de Alarme deve ser de fácil visualização pelas pessoas responsáveis pela segurança da edificação. Deve ser ventilado e longe de combustíveis.</p> <p>2-<b>Fixação:</b> O posicionamento do aparelho deve permitir que o responsável tenha acesso fácil a seus controles.</p> <p>3-<b>Baterias:</b> As Centrais de Alarme de Incêndio <b>CMA</b> já vem com bateria(s) própria(s) de fábrica, de acordo com o modelo adquirido. Na hora da reposição da(s) mesmas adquira sempre bateria(s) nova(s) e de boa qualidade as baterias em série quando 24V, aplicando uma pequena cama nos terminais e bornes. Ligue o positivo das baterias no <b>BO</b> Bateria " e o negativo no " Negativo Bateria "</p> <p><b>NUNCA LIGUE A CENTRAL DE ALARME SEM AS BATERIAS, NEM QUE SEJA PARA UM TESTE RÁPIDO, POIS ESSE PROCEDIMENTO DANIFICA O APARELHO.</b></p> <p>4-Ligue os sensores (detectores ou botoeiras) nos <b>BORNES "SETOR"</b> numerados conforme esquema geral.</p> <p>5-Ligue as sirenes nos <b>BORNE "SIRENE"</b> conforme o Esquema Geral.</p> <p>6-Teste todos os sensores, caso algum não seja identificado pela Central de Alarme, verifique se a fiação está ligada corretamente, sem mau contato, e se o sensor está funcionando. Utilize um multímetro para facilitar o serviço.</p> <p>7-Caso deseje, nomeie os LED's numerados na frente da Central de Alarme com a localização dos sensores.</p> <p>8-Somente após esses procedimentos o aparelho está apto a ser ligado na rede. Este aparelho é bivolt. Posicione a chave de mudança (110/220V) localizada na placa eletrônica no interior do aparelho de acordo com a voltagem da rede disponível. Feito isso ligue a rede no <b>BORNE "REDE"</b>. Este a fábrica em 220V.</p> <p><u>OBSERVAÇÃO:</u> Todas as conexões são feitas através de bornes, todos etiquetados, de forma autoexplicativa. A título ilustrativo apresentamos um esquema geral de ligações adiante.)</p>	
(CMAB)	
<b>Qualquer dúvida - Consulte nosso Departamento Técnico.</b> <b>PABX: (11) 2421-0230</b> <b>Visite nosso site na Internet: <a href="http://www.walmonof.com.br">www.walmonof.com.br</a></b>	 <b>WALMONOF</b>

**ESQUEMA GERAL DE LIGAÇÃO**



Qualquer dúvida - Consulte nosso Departamento Técnico.  
PABX: (11) 2421-0230  
Visite nosso site na Internet: [www.walmonof.com.br](http://www.walmonof.com.br)



**MANUTENÇÃO**

(Procedimentos a serem seguidos após a instalação com êxito)

- 1-Semanalmente faça uma observação visual do aparelho. O funcionamento deverá ser silencioso e a(s) bateria(s) deverá(ã)o estar na temperatura ambiente como se estivessem desligadas.
- 2-Semanalmente verifique o funcionamento do Led **ATIVOADO**, em operação normal ele deverá estar sempre aceso.
- 3-O Led **CARGA**, em operação normal deverá estar piscando. Se estiver totalmente aceso significa que a bateria está sendo carregada, situação que não deve ultrapassar 24 horas, se estiver piscando significa que a bateria está totalmente carregada e atingiu o nível de flutuação, ou seja, o carregador só repõe as pequenas perdas normais.
- 4-Mensalmente verifique visualmente o estado geral da(s) bateria(s).
- 5-Em situações diferentes das descritas acima, verifique se a central está sendo alimentada pela rede e se os fusíveis F1, F2 e F3 estão queimados, depois de efetuadas as correções necessárias, se o problema persistir consulta Técnica.

**IMAGEM DA CENTRAL (SOMENTE ILUSTRATIVA)**



Qualquer dúvida - Consulte nosso Departamento Técnico.  
PABX: (11) 2421-0230  
Visite nosso site na Internet: [www.walmonof.com.br](http://www.walmonof.com.br)

