

DESCRIÇÃO GERAL:

- Seu endereçamento é feito por fio, ou seja, para cada endereço é necessário um fio, isso não gera grandes dificuldades para sua instalação.
- O sistema convencional opera com Botões tipo quebra vidro NF com ou sem supervisão e Detectores de Fumaça dos mais diversos tipos, que ao serem acionados comunicam a central.

CMALCD



FICHA TÉCNICA - CMALCD

Voltagem de entrada	110/220 V
Frequência de consumo	60Hz
Gabinete	Material de poliestireno Auto Impacto, Cor – Branca, Fixação – Buchas e parafusos
Carga de sirenes	16Ah Máx
Temporização	30 segundos
Dimensões em mm (CxLxA)	230x105x300
Proteção	Indicação de sobrecarga na placa do carregador / flutuador
Acessórios	Gabinete de plástico com duas baterias de 12/7Ah.
Carregador de baterias automático	

BATERIAS

Modelo	Voltagem	Nº endereços	Nº baterias	Mod baterias
CMALCD 16/24	12V	16	2	12/5Ah
CMALCD 32/24	24V	32	2	BATERIAS NÃO ACOMPANHA