

SIRENES AUDIOVISUAIS | AVM/U, AV/U E AVT/U

ESPECIFICAÇÕES

Sirene eletrônica com sinalizador visual. Dispositivo destinado a transmitir sinais sonoros e sinais visuais

- Fundo em ABS;
- Sinalizador visual em acrílico rubi;
- Tensão de alimentação 12/24Vcc - Modelos AVM/U, AV/U e AVT/U
- Tensão de alimentação 110V ou 220V



AVM/U

- Sinalização visual por LEDs de alto brilho
- Pressão sonora de 90db a 1 metro
- Dimensões 70mm diâmetro x 70mm comprimento
- Corrente de consumo: Consumo médio 60 ma.



AV/U

- Sinalização visual por LEDs de alto brilho
- Pressão sonora de 100 db a 1 metro
- Dimensões 90mm diâmetro x 90mm de comprimento
- Corrente de consumo: Consumo médio de 35ma.



AVT/U (A prova de tempo)

- Sinalização visual com Xenon
- Pressão sonora de 90 db a 1 metro
- Dimensões 90mm diâmetro x 100mm de comprimento
- Corrente de consumo: Consumo médio de 80ma.